Thème: FDF
MSP 3: MESSAGE DE DETRESSE SUR POSTE ANTARES
Compétences détaillées : Etre capable d'émettre un message de détresse sur des postes ANTARES.
Résultats attendus de la MSP : L'ensemble des personnels doivent être capable d'émettre un message de détresse sur un poste ANTARES
Public concerné : équipier, chef d'équipe, chef d'agrès, chef de groupe.
Ratio accompagnateur/personnel: 1 pour 6 à 8.
<u>Lieu</u> : En extérieur
Besoins logistiques : Poste fixe et mobile ANTARES.
Descriptif de la MSP et son déroulement : Sous forme d'atelier présenter le message de détresse et la mise en œuvre sur un poste fixe et mobile ANTARES. Consignes aux accompagnateurs : Veiller à ce que l'ensemble des personnels manipule au moins une fois le poste fixe et mobile et réalise un message de détresse. Consignes aux manouvrants :
Règles de sécurité :

Recommandations pour le débriefing appelé aussi « retour réflexif »
Quels ont été les problèmes générés ?
Prises d'information :
Analyse des informations sur la méthodologie :
Décisions d'action en fonction de l'analyse:
Actions :
Lien opérationnel :

MESSAGE DE DETRESSE ET PROCEDURE D'EMSSION DU SIGNAL ANTARES

1 – Appuyer sur le <mark>bouton d'appel de détresse du terminal ANTARES</mark>
(Appui long)
2 – <mark>Message Radio</mark> Au N+1 (COS / CDG / CODIS)
de MOYEN
URGENT URGENT
de MOYEN, Nous sommes pris par le feu, je
répète, nous sommes pris par le feu ,
Je suis sur la commune de Lieu Dit
En coordonnées DFCI
Am Du Point Coté
Mes coordonnées GPS sont :
Latitude NORDDegrésMinutesSecondes
Longitude ESTDegrésMinutesSecondes

Je demande renforts terrestre et largage de sécurité sur ma position Répétez Message

L'appel de détresse

L'appel de détresse est émis par un utilisateur suite à un appui long sur une touche spécifique des terminaux radios portatifs et mobiles.





ATTENTION



L'APPEL DE DETRESSE NE DOIT ETRE LANCE QUE SI UN SAPEUR POMPIER OU UN EQUIPAGE EST EN PERIL (danger de mort, agression, ...)

Procédure : En fonction de la couverture réseau un appel de détresse peut être reçu au Codis ou sur les terminaux situés à proximité.


L'appel de détresse Schéma de principe



Appel de détresse en Mode relayé

le terminal qui a initié l'appel de détresse entre en contact avec le CODIS. Les postes alentours ne sont pas avisés

automatiquement sauf le PC de Colonne



Appel de détresse en Mode direct ou Hors zone

le terminal qui a initié l'appel de détresse émet vers tous les terminaux à proximité (SP ou Police). Les postes alentours sonnent jusqu'à ce qu'au moins un terminal décroche

L'appel de détresse

Réception d'un appel de détresse en mode direct (hors couverture RB)

Chaque SP disposant d'un portatif et chaque engin se trouvant dans un rayon de 2 kms recevra l'appel

- Un utilisateur prend l'initiative de décrocher (par la prise d'alternat) et <u>note le RFGI qui s'affiche à l'écran.</u> L'appel peut aussi provenir d'un renfort extra départemental ou d'un terminal Police. Le RFGI pourra permettre de l'identifier.
- Pour établir la communication il est obligatoire que le SP qui a reçu la détresse parle en premier. Il demande alors à l'émetteur de s'identifier, de se localiser et de préciser son problème.
- Ne surtout pas raccrocher et mettre fin à la communication tant que le danger n'est pas écarté
- Aviser sans délai la chaine de commandement et le Codis qui tentera de géolocaliser le personnel ou l'engin en détresse et qui prendra les mesures nécessaires.

Comment trouver vos coordonnées GPS

A partir d'un poste fixe :



Sélectionner « Menu »



Sélectionner 4 « Réglages »

Taper « Entrer »



Sélectionner 4 « Outils »

Taper « Entrer »



Sélectionner 1 « GPS »

Taper « Entrer »



Sélectionner 3 « infos GPS »

Taper « Entrer »



Lecture coordonnées « GPS »

A partir d'un portatif :



Sélectionner « *Menu* »



Sélectionner 4 « *Réglages* »

Taper « *Entrer* »



Sélectionner 4 « *Outils* »

Taper « *Entrer* »



Sélectionner 1 « GPS »

Taper « *Entrer* »



Sélectionner **3** « *infos GPS* »

Taper « *Entrer* »



Lecture coordonnées « GPS »